



DISTRIBUIDOR ÓPTICO FIT X PLUS (DIO FIT X PLUS)

- Fácil acesso aos adaptadores e as bandejas de emendas;
- Caixa metálica com capacidade para 2 bandejas internas, permitindo a acomodação de até 24 emendas por bandeja.



Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para concentração, acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas. É ideal para aplicação em redes com alta concentração, pois maximiza a utilização do espaço no servidor. Pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23", apenas rotacionando a orelha de fixação. Permite a utilização de cabos internos ou externos, do tipo loose, tight ou multicordão. Suas bandejas plásticas permitem a acomodação de até 36 emendas em apenas 1U e o painel frontal intercambiável, que permite a fixação de adaptadores LC, SC ou ST.

Fornecido nos modelos

- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FIT X PLUS

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Caixa, gaveta deslizante, tampa e bandejas para acomodação de fibras.
Quantidade bandejas	2 Bandejas.
Material	Estrutura em aço carbono AISI 1006/ 1008, bandejas internas em plástico de engenharia.
Cor	Pintura epóxi microtexturizada preta ou cinza RAL 7035.
Personalização	Serigrafia personalizada sob encomenda.

Acessórios inclusos

- 8 Abraçadeiras plásticas;
- 1 Cartela de identificação de rota;
- 1 Guia rápido;
- 4 Parafusos M5;
- 4 Porcas gaiola M5;
- Protetor de emenda conforme quantidade de pigtails solicitados no pedido;
- Suportes de fixação;
- 8 Tubos de passagem (cânula).

Aplicações

Utilização em racks padrão 19" ou 23".

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BA0038S00001000	GABINETE OUTDOOR
BI0038A000000000	RACK PISO
BA0030A000000000	RACK PAREDE

Dimensões

Profundidade (P) 288 mm

Largura (L) 440 mm

Altura (A) 44 mm

Peso bruto 6,1 kg

Informações complementares

- Acompanha painel frontal, que permite a fixação de 48 adaptadores SC/ ST ou 24 adaptadores LC duplex, que variam conforme solicitação do cliente;
- Pode ser fornecido montado com splitter conectorizado ou pigtail e adaptadores ópticos (adquiridos separadamente).

Vista frontal



Vista lateral



Vista superior

